

| 01V96i



CONFERENCIAS



EN DIRECTO



PRODUCCIÓN

PARA CAPTURAR EL MOMENTO PERFECTO

La **01V96i** representa el siguiente paso en la evolución de un clásico de la industria. Basándonos en la contrastada configuración de sus predecesores, hemos creado un mezclador digital compacto que responde a las necesidades de los usuarios que necesitan posibilidades de ampliación, con 16 entradas y 16 salidas, audio en streaming USB 2.0 a nada menos que 96 kHz, el paquete completo de los valoradísimos efectos DSP VCM (Modelado de Circuitos Virtual) de Yamaha y previos de canal mejorados con calidad de estudio.

01V96i
DIGITAL MIXING CONSOLE



CUBASE AI



- Procesamiento de audio de 24 bits/96 kHz
- Interfaz USB 2.0 integrada para transmisión en tiempo real de 16 x 16 canales de audio.
- Efectos VCM integrados
- 40 entradas y 20 buses a 96 kHz
- 16 entradas analógicas
- Ranura Mini-YGDAI para ampliación de E/S
- Interfaz ADAT óptica integrada
- 17 faders motorizados (100 mm)
- Compatible con surround
- Conexión de enlace en cascada
- Software Studio Manager y Editor
- Función de control para programas de software DAW



01V96I

MESA DE MEZCLAS DIGITAL

01V96i

CANALES DE MEZCLA	32 + 4 St (estéreo)
ENTRADAS DE MICRÓFONO MONO	12 con inserciones
ENTRADAS DE LÍNEA	2 estéreo
SALIDAS ANALÓGICAS	4 Omni + St (estéreo)
SALIDAS DE MONITORIZACIÓN	Salidas de monitorización
FADERS	17
BUSES DE MEZCLA	8 buses + 8 Aux + St (estéreo)
EFFECTOS	Multiefectos estéreo x 4
RETARDOS (DELAYS)	Todos los canales + todos los buses de mezcla
ECUALIZADORES GRÁFICOS	-
RANURAS DE EXPANSIÓN MY	1
E/S DIGITALES	1 x SP-DIF + 1 x Adat
PUERTO EN CASCADA	- (conexión en cascada posible mediante las ranuras de expansión)
FRECUENCIA DE MUESTREO	44.1 - 48 - 88.2 - 96 kHz
MEMORIA DE ESCENAS	99
AUTOMATIZACIÓN DINÁMICA	-
ENTRADA DE CÓDIGO DE TIEMPO	-
CONEXIÓN DE ORDENADOR EN SERIE	Sí + audio de 16 canales USB
MEMORIA DE CONFIGURACIÓN	StudioManager
DIMENSIONES (SIN OPCIONES)	436 x 150 x 540 mm (19 pulgadas, 13U de rack)
PESO	7,5 kg
OPCIONES	Kit de montaje en rack