

| MLA8

PREAMPLIFICADOR DE MICRO/LÍNEA DE 8 CANALES

PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO Y LÍNEA DE OCHO CANALES QUE HEREDA LA RECONOCIDA TECNOLOGÍA DE LOS PREAMPLIFICADORES DE LA DM2000

- Su calidad de sonido y su incomparable articulación proviene de las mesas de mezclas digitales de Yamaha reconocidas en el mundo entero.
- Atenuación de 26 dB, ajuste de ganancia de 44 dB, filtro de paso alto de 80 Hz y un interruptor de alimentación phantom en cada canal, todo ello en un diseño que solamente ocupa 1 unidad de rack.
- Codificación por colores de la interfaz de control para mayor facilidad de uso.
- Conectores XLR para las entradas de audio y conexiones de salida con conectores D-sub de 25 pins o Euroblock indistintamente.
- El conector D-sub de 25 pins es compatible con la tarjeta A/D mini-YGDAI de 8 canales MY8-AD96, proporcionando una conectividad total con los mezcladores digitales de Yamaha.



MLA8

PREAMPLIFICADOR DE MICRO/LÍNEA DE 8 CANALES**MLA8**

ENTRADAS ANALÓGICAS	8
SALIDAS ANALÓGICAS	2 x 8 (splitter separador)
CONECTORES DE ENTRADA	XLR x 8
CONECTORES DE SALIDA	EuroBlock x 8 D-sub de 25 pins x 8